



30 000 595 - 1

Langattomat anturit

Langaton ohut painike

FT4F-

Langattomat painikkeet

FT55-

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

FT4F-:

Langattomat ohuet painikkeet, ulkomitat 80x80 mm, kehyksen sisämitat 63x63 mm, korkeus 15 mm. Tuottaa itse tarvittavan virran langattomille komennoille painalluksella, siksi se ei tarvitse liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa.

Toimitus sisältää kehyksen R1F, ohut keinukytkin WF, ohut kaksoiskeinukytkin DWF (saman värisen), kiinnityskehukset BRP, kiinnityslevyn HP, langattoman moduulin ja tarrakalvon.

FT55-:

Langattomat painikkeet, ulkomitat 80x80 mm, kehyksen sisämitat 55x55 mm, korkeus 15 mm.

Tuottaa itse tarvittavan virran langattomille komennoille painalluksella, siksi se ei tarvitse liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa.

Toimitus sisältää kehyksen R, keinukytkimen W55, kaksoiskeinukytkin DW55 (all same colour), saman värisen), kiinnityskehukset BRP, kiinnityslevyn HP, langattoman moduulin ja tarrakalvon.

Langattomat yksiosaiset painikkeet voivat lähettää kaksi määrittävää signaalia: Painallus yläreunaan ja painallus alareunaan. Langattomat kaksoiskeinukytkin (5-kytkin) painikkeet voivat lähettää 4 eri signaalia: Paina vipua ylös tai alas.

Kiinnityslevy voidaan ruuvata tasaiselle pinnalle tai liimata pakkauksessa olevalla tarrakalvolla seinään, lasiin tai huonekaluihin. 55 mm:n kokoisessa kytkentärasiasa olevia hylsyjä käytetään ruuvien kiinnitykseen.

Kaksoiskeinukytkin on tehtäällä laitettu paikoilleen langattomaan moduuliin. Jos kaksoiskeinukytkin vaihdetaan yksittäiseen kytkimeen, poista vivut vetämällä. Älä taitvuta keskiliinjaa kohti. Paina yksittäinen kytkin paikoilleen, siten että vivun merkit 0 ja 1 ovat samaan suuntaan kuin langattomassa moduulissa.

Kiinnityslevystä, kehyksistä ja kiinnityskehysistä koostuva setti - pidikkeet ylä- ja alaosassa - **liimataan ensin**. Sitten kiinnitetään langattomasta *moduulista ja yhdestä keinukytkimestä* koostuva setti siten, että takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylöspäin.

Ennen kiinniruuvaamista irrota kiinnityskehysillä varustettu kehys kiinnityslevystä. Paina kiinnityslevyssä olevat pidikkeet ulospäin. Ruuvaa sitten kiinnityslevy ylä- ja alapuolen pidikkeillä kiinni, kiinnitä päälle kiinnityskehysillä varustettu kehys ja kiinnitä lopuksi *langattomasta moduulista ja yhdestä keinukytkimestä* koostuva setti siten, että takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylöspäin.

Ruuviasennukseen suosittelemme appokantaruuveja ruostumattomasta teräksestä (RST) 2,9x25 mm, DIN 7982 C sekä tulppia 5x25 mm ja 55 mm:n kytkentärasioita.

Eltakon kehukset voidaan vaihtaa milloin vain samalla sisämitalla oleviin muiden valmistajien kehyksiin. FT4F-: 63x63 mm, FT55-: 55x55 mm.

Langaton moduuli sisältää salausta käytävän painikkeen, joka opetetaan rasia-asenteiselle toimilaitteelle tai Sarja 61, Sarja 62 ja Sarja 71 kuten myös FAM14 perässä olevalle toimilaitteelle. Tämä edellyttää salaustyökäluu FTTW. Salauksen sisältävät laitteet ovat merkity seuraavanlaisella symbolilla:

Painikkeet kaiveruksella +0I:

Jos langattomat painikkeet opetetaan suuntapainikkeina on suositeltavaa kaivertaa keskitettyyn päälle/pois kytkimeen 0/I 180° kulmassa. Tällöin keskitetty kytkin on päällä kytkimen yläosaa (I) painettaessa, samaan tapaan kuin suuntapainikkeissa.

Langattomien antureiden toimintojen määrittäminen langattomiin toimilaitteisiin

Kaikkien anturien toiminnot on määritettävä toimilaitteisiin, jotta nämä pystyvät tunnistamaan ja toteuttamaan annetut komennot.

Ohjelmointi kuvataan käyttölaitteen käyttöohjeessa.

Käyttöohjeet ja asiakirjat muilla kielillä



http://eltako.com/redirect/FT4F-_FT55-



THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL SMART HOME STANDARD

Taajuus 868,3 MHz

Lähetysteho max. 10 mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa, että radiolaitetyyppi FT4F-, FT55- täyttää direktiivin 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus on kokonaisuudessaan saatavilla internet osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää käyttöä varten!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

+358 457 870 679 5

tuki@eltako.com

eltako.com

42/2022 Oikeus muutoksiin pidätetään.